

# ASTRO 78

## Télécommande radio à quartz 30.875 MHz

Radio récepteur à quartz à 30.875 MHz avec code secret programmable par Dip-switch. L'émetteur portable existe en version à 2 et à 4 canaux pour plus de 100 mètres de rayon d'action. Antenne A78 avec câble coaxial.

- Récepteur radio modulaire en boîtier
- Récepteur radio enfichable
- Programmation par DIP-SWITCH



Emetteurs radio  
à 2 et 4 canaux  
**Astro 78**



630 x 145 x 40 mm

Antenne pour ASTRO 78



Boîtier récepteur



Module à relais N.O.  
normalement ouvert



Connecteur  
enfichable

Sortie de  
contact  
deuxième relais

Récepteur enfichable



Récepteur radio  
ASTRO 78/1R  
en boîtier modulaire

## Données techniques

### ÉMETTEUR

Alimentation.....	12 Vcc
Consommation.....	20 mA au repos
Fréquence de travail.....	30,875 MHz
Température de fonctionnement.....	-10°C +70°C
Nombre canaux.....	2-4
Nombre de combinaisons.....	1'024
Logique numérique.....	14 Bits
Portée d'émission.....	80 mètres
Poids.....	37 g

### RÉCEPTEUR RADIO

Alimentation.....	24 Vca/cc
Consommation.....	35 mA au repos
Fréquence de travail.....	30,875 MHz
Fréquence oscillateur.....	30,420 MHz
Impédance entrée antenne.....	50 Ohm
Température de fonctionnement.....	-10°C +70°C
Temps de réponse relais.....	200 ms
Nombre de combinaisons.....	1'024
Logique numérique.....	14 Bits
Nombre canaux.....	1-2-3-4
Portée de réception.....	80 mètres
Contact relais.....	N.A. 1A 60 Vcc = 125 Vca
Poids.....	160

## Encombrement

